

TABELA E PËRPUTSHMËRISË

Direktiva (EU) 2022/2380 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 3 Nëntor 2022, që amendon Direktivën 2014/53/EU mbi harmonizimin e legjislacionit të shteteve anëtare në lidhje me vendosjen në treg të pajisjeve radio		Projekt Vendim i Këshillit të Ministrave “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM Nr.. 378 Datë 05.06.2019 “Për miratimin e rregullit teknik, pajisjet radio dhe njohjen e ndërsjellë të vlerësimit të konformitetit të tyre dhe përcaktimi i listës së standardeve të harmonizuara”				
		Perafrim i pjesshëm				
1	2	3	4	5	6	7
Neni	Teksti	Referenca	Neni (projekt VKM)	Teksti	Perputhshmeri a F/P/NA	Shenime
1(1)(a)	(1)Neni 3, ndryshohet si më poshtë: a)Në paragrafin 3, nënparagrafi (a), zëvendësohet si më poshtë: a) pajisjet radio ndërveprojnë me aksesore të ndryshëm përveç pajisjeve të karikimit për kategoritë ose klasat e pajisjeve radio, të specifikuara në pjesën e parë të Aneksit Ia bashkëlidhur, të cilat referohen bashkëlidhur në mënyrë specifike në paragrafin 4 të këtij neni;	1	Pika I, Neni 1 pg. a)	1. Në nenin 3, bëhen këto shtesa dhe ndryshime: a) shronja a) e pikës 3, riformulohet si më poshtë: “a) pajisjet radio ndërveprojnë me aksesore të ndryshëm përveç pajisjeve të karikimit për kategoritë ose klasat e pajisjeve radio, të specifikuara në pjesën e parë të Aneksit I/1, dhe që referohen në mënyrë specifike në pikën 5 të këtij neni;”	F	
1(1)(b)	(b) shtohet paragrafi si më poshte: 4. Pajisjet radio që bëjnë pjesë në kategoritë ose klasat e specifikuara në Pjesën e parë të Aneksit Ia, ndërtohen në mënyrë që të përputhen me specifikimet në lidhje me aftësitë e karikimit të përcaktuara në aneks, për kategorinë ose klasën përkatëse të pajisjeve radio. Në lidhje me pajisjet e radios që mund të rimbushen me anë të karikimit me tela, Komisioni është i autorizuar të miratojë akte të deleguara në përputhje me nenin 44 për të ndryshuar Pjesën I të Shtojcës Ia në dritën e progresit shkencor dhe teknologjik ose zhvillimeve të tregut për të siguruar një ndërveprim minimal të përbashkët midis pajisjeve radio dhe pajisjeve të tij të karikimit, si dhe për të përmirësuar komoditetin e		Pika I, Neni 1, pg. b)	b) pas pikës 4, shtohen pikat 5 deri në 12, si më poshtë: “5. Pajisjet radio brenda një kategorie ose klase të specifikuar në pjesën e parë të Aneksit I/1, ndërtohen në përputhje me specifikimet për aftësitë e ushqimit/ngarkimit të përcaktuara në aneks për kategorinë ose klasën përkatëse të pajisjeve radio. 6. Për pajisjet radio që mund të ngarkohen me karikues me tel, ministri bazuar në zhvillimet teknologjike ose të tregut dhe pas konsultimit me AKEP, nxjerr udhëzim për: a) modifikimin, shtimin ose heqjen e kategorive ose klasave të pajisjeve radio; b) modifikimin, shtimin ose heqjen e specifikimeve teknike, përfshirë referencat dhe përshkrimet, në lidhje me prizën e	F	

<p>konsumatorit, për të reduktuar mbetjet mjedisore dhe për të shmangur fragmentimin e tregut, duke:</p> <p>(a)modifikuar, shtuar ose hequr kategori ose klasa të pajisjeve radio;</p> <p>(b)modifikuar, shtuar ose hequr specifikimet teknike, duke përfshirë referencat dhe përshkrimet, në lidhje me prizën(et) e karikimit dhe protokollin(et) e komunikimit të karikimit, për çdo kategori ose klasë të pajisjeve radio në fjalë.</p> <p>Komisioni vlerëson vazhdimisht zhvillimet e tregut, fragmentimin e tregut dhe progresin teknologjik me qëllim identifikimin e kategorive ose klasave të pajisjeve radio të afta për t'u rimbushur me anë të tarifimit me tela, për të cilat përfshirja në Pjesën I të Aneksit Ia do të çonte në lehtësi të konsiderueshme të konsumatorit dhe reduktimin e mbetjeve mjedisore.</p> <p>Komisioni do t'i dorëzojë Parlamentit Evropian dhe Këshillit një raport mbi vlerësimin e përmendur në nënparagrafin e tretë, për herë të parë deri më 28 dhjetor 2025 dhe çdo 5 vjet më pas, dhe miraton akte të deleguara në përputhje me nënparagrafin e dytë, pika (a), në përputhje me rrethanat.</p> <p>Në lidhje me pajisjet e radios që mund të rimbushen me mjete të ndryshme nga karikimi me tela, Komisioni është i autorizuar të miratojë akte të deleguara në përputhje me nenin 44 për të ndryshuar Pjesën I të Aneksit Ia në dritën e progresit shkencor dhe teknologjik ose zhvillimeve të tregut në për të siguruar një ndërveprim minimal të përbashkët midis pajisjeve radio dhe pajisjeve</p>			<p>karikimit dhe protokollin e komunikimit të karikimit, për çdo kategori ose klasë të pajisjeve radio në fjalë.</p> <p>7. AKEP vlerëson vazhdimisht zhvillimet e tregut, me qëllim identifikimin e kategorive ose klasave të pajisjeve radio, të afta për t'u ngarkuar me anë të karikimit me tel, dhe përfshirja në Pjesën e parë të Aneksit I/1, lehtëson konsumatorin dhe redukon mbetjet mjedisore.</p> <p>8. AKEP i paraqet ministrit, një raport mbi vlerësimin e kryer sipas paragrafit 7, të këtij neni, tre vjet pas hyrjes në fuqi të këtij rregulli dhe me pas çdo 5 vjet.</p> <p>9. Për pajisjet radio që mund të ngarkohen me mjete të ndryshme nga karikimi me tel, bazuar në zhvillimet shkencore, teknologjike dhe të tregut, ministri nxjerr udhëzimet:</p> <p>(a) për të prezantuar, modifikuar, shtuar, hequr kategoritë ose klasat e pajisjeve radio;</p> <p>(b) për të prezantuar, modifikuar, shtuar ose hequr specifikimet teknike, përfshirë referencat dhe përshkrimet, në lidhje me ndërfaqen(et) e karikimit dhe protokollin(et) e komunikimit të karikimit, për çdo kategori ose klasë të pajisjeve radio në fjalë.</p> <p>10. Bazuar në ligjin për standardizimin publikohet lista e standardeve të harmonizuara që përcaktojnë specifikimet teknike për ndërfaqet e karikimit dhe protokollin e komunikimit të karikimit për pajisjet radio që mund të rimbushen edhe me mjete të ndryshme nga karikimi me tel.</p> <p>11. Kërkesat në lidhje me përmbajtjen e standardeve të harmonizuara të kërkuara, bazohen në vlerësimin e kryer për gjendjen aktuale të teknologjive të karikimit me valë</p>		
--	--	--	--	--	--

	<p>të tij të karikimit, si dhe për të përmirësuar komoditetin e konsumatorit, për të reduktuar mbetjet mjedisore dhe për të shmangur fragmentimin e tregut, duke:</p> <p>(a) futjen, modifikimin, shtimin ose heqjen e kategorive ose klasave të pajisjeve radio;</p> <p>(b) prezantimin, modifikimin, shtimin ose heqjen e specifikimeve teknike, duke përfshirë referencat dhe përshkrimet, në lidhje me ndërfaqen(et) e karikimit dhe protokollin(et) e komunikimit të karikimit, për çdo kategori ose klasë të pajisjeve radio në fjalë.</p> <p>Komisioni, në përputhje me nenin 10(1) të Rregullores (BE) Nr. 1025/2012, dhe deri më 28 dhjetor 2024, do t'i kërkojë një ose më shumë organizatave evropiane të standardizimit të hartojnë standarde të harmonizuara që përcaktojnë specifikimet teknike për ndërfaqen(at) e tarifimit. dhe protokollin(et) e komunikimit të karikimit për pajisjet radio që mund të rimbushen me mjete të ndryshme nga karikimi me tela. Në përputhje me procedurën e përcaktuar në nenin 10(2) të Rregullores (BE) Nr. 1025/2012, Komisioni konsultohet me komitetin e krijuar sipas nenit 45(1) të kësaj direktive. Kërkesat në lidhje me përmbajtjen e standardeve të harmonizuara të kërkuara do të bazohen në një vlerësim të kryer nga Komisioni i gjendjes aktuale të teknologjive të karikimit me valë për pajisjet radio, duke mbuluar veçanërisht zhvillimet në treg, depërtimin në treg, fragmentimin e tregut, performancën teknologjike, ndërveprueshmërinë, efikasitetin e energjisë dhe performancën e karikimit.</p> <p>Gjatë përgatitjes së akteve të deleguara të përmendura në këtë nen në lidhje me pajisjet e</p>			<p>për pajisjet radio, duke mbuluar veçanërisht zhvillimet në treg, depërtimin e tyre në treg, fragmentimin e tregut, performancë teknologjike, ndërveprueshmërinë, efikasitetin e energjisë dhe performancën e karikimit.</p> <p>12. Në përgatitjen e udhëzimeve të përmendura në këtë nen në lidhje me pajisjet radio që mund të karikohen me anë të karikimit me tel, si dhe në lidhje me pajisjet radio që mund të karikohen me mjete të ndryshme nga karikimi me tel, merret parasysh shkalla e pranimit në treg të specifikimeve teknike në shqyrtim, lehtësitë për konsumatorin, shkallën e reduktimit të mbetjeve mjedisore dhe fragmentimin e tregut që mund të pritet nga këto specifikime teknike.</p> <p>13. Specifikimet teknike që bazohen në standardet përkatëse evropiane ose ndërkombëtare të disponueshme, konsiderohen se përmbushin objektivat e përcaktuara në piken 12, të këtij neni. Kur standardet evropiane ose ndërkombëtare nuk ekzistojnë, ose kur AKEP bazuar në vlerësimin e tij teknik përcakton, se ato nuk i përmbushin objektivat në mënyrë optimale, mund të përcaktohen specifikime të tjera teknike që përmbushin më mirë këto objektiva.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

	<p>radios që mund të rimbushen me anë të karikimit me tela, si dhe në lidhje me pajisjet e radios që mund të rimbushen me mjete të ndryshme nga karikimi me tel, Komisioni do të marrë parasysh shkalla e pranimit në treg të specifikimeve teknike në shqyrtim, lehtësia që rezulton nga konsumatori dhe shkalla e reduktimit të mbetjeve mjedisore dhe fragmentimit të tregut që mund të pritet nga këto specifikime teknike. Specifikimet teknike që bazohen në standardet përkatëse evropiane ose ndërkombëtare të disponueshme do të konsiderohen se përmbushin objektivat e përcaktuara në fjalinë e mëparshme. Megjithatë, kur standarde të tilla evropiane ose ndërkombëtare nuk ekzistojnë, ose kur Komisioni përcakton, bazuar në vlerësimin e tij teknik, se ato nuk i përmbushin ato objektiva në një mënyrë optimale, Komisioni mund të përcaktojë specifikime të tjera teknike që përmbushin më mirë këto objektiva. '</p>					
1(2)	<p>(2) Shtohet neni si më poshtë: Neni 3a Mundësia për konsumatorët dhe përdoruesit e tjerë fundorë për të blerë disa kategori ose klasa të pajisjeve radio pa një pajisje karikimi</p> <p>1. Kur një operator ekonomik u ofron konsumatorëve dhe përdoruesve të tjerë fundorë mundësinë për të blerë pajisjet e radios të përmendura në nenin 3(4) së bashku me një pajisje karikimi, operatori ekonomik do t'u ofrojë gjithashtu konsumatorëve dhe përdoruesve të tjerë fundorë mundësinë të marrjes së asaj pajisje radio pa ndonjë pajisje karikimi.</p> <p>2. Operatorët ekonomikë duhet të sigurojnë që informacioni nëse një</p>		Pika I, Neni 2	<p>2.Pas nenit 3, shtohet neni 3/1 si më poshtë: “Neni 3/1 Pajisjet radio pa pajisje karikimi 1. Kur një operator ekonomik u ofron konsumatorëve dhe përdoruesve të tjerë fundorë, mundësinë për të blerë pajisje radio të përcaktuara në pikën 5 të nenit 3, të këtij rregulli, së bashku me një pajisje karikimi, operatori ekonomik i ofron gjithashtu konsumatorit dhe përdoruesve të tjerë fundorë, mundësinë e marrjes së asaj pajisjeje radio pa pajisje karikimi. 2. Operatorët ekonomikë, duhet të sigurojnë informacion nëse pajisja e karikimit përfshihet apo jo në pajisjen</p>	F	

	<p>pajisje karikuese përfshihet apo jo me pajisjet radio të përmendura në nenin 3(4) të shfaqet në një formë grafike duke përdorur një piktogram të përshtatshëm për përdoruesit dhe lehtësisht të aksesueshëm, siç përcaktohet në Pjesën III të Aneksi Ia kur një pajisje e tillë radio vihet në dispozicion të konsumatorëve dhe përdoruesve të tjerë fundorë. Piktogrami duhet të printohet në paketim ose të ngjitet në paketim si një ngjitës. Kur pajisjet e radios vihen në dispozicion të konsumatorëve dhe përdoruesve të tjerë fundorë, piktogrami duhet të shfaqet në mënyrë të dukshme dhe të lexueshme dhe, në rastin e shitjes në distancë, afër treguesit të çmimit.</p> <p>Komisioni është i autorizuar të miratojë akte të deleguara në përputhje me nenin 44 për të ndryshuar Pjesën III të Aneksit Ia si pasojë e ndryshimeve në Pjesët I dhe II të atij Aneksi, ose si pasojë e ndryshimeve të ardhshme të kërkesave të etiketimit, ose në dritën e progresit teknologjik, duke futur, modifikuar, shtuar ose hequr çdo element grafik ose tekstual.</p>			<p>radio të përmendur në pikën 5 të nenit 3, të këtij rregulli.</p> <p>3. Informacioni sipas pikës 2 të këtij neni, duhet të jepet në një formë grafike, duke përdorur një piktogram të përshtatshëm për përdoruesit dhe lehtësisht të aksesueshëm, siç përcaktohet në pjesën e trete të aneksit I/1 të këtij rregulli teknik.</p> <p>4. Kur një pajisje radio vihet në dispozicion të konsumatorëve dhe përdoruesve të tjerë fundorë, piktogrami duhet të printohet në paketim ose të ngjitet në paketim. Piktogrami duhet të shfaqet në mënyrë të dukshme dhe të lexueshme dhe, në rastin e shitjes në distancë, të shfaqet afër treguesit të çmimit.</p> <p>5. Si pasojë e ndryshimeve në pjesën e parë dhe të dytë të Aneksit I/1, sipas përcaktimeve në nenin 3, të këtij rregulli, ose për shkak të ndryshimeve në kërkesat e etiketimit, apo të progresit teknologjik, elementët grafik ose tekstual të piktogramës mund të modifikohen përkatësisht në pjesën përkatëse të Aneksit I/1.”</p>		
1(3)	<p>(3)Në nenin 10, pika 8 zëvendësohet si më poshte:</p> <p>8.Prodhuesit duhet të sigurojnë që pajisjet e radios të shoqërohen me udhëzime dhe informacione sigurie. Udhëzimet duhet të përfshijnë informacionin e kërkuar për përdorimin e pajisjeve radio në përputhje me përdorimin e synuar. Një informacion i tillë duhet të përfshijë, aty ku është e aplikueshme, një përshkrim të aksesorëve dhe komponentëve, duke përfshirë softuerin, të</p>		Pika I, Neni 3	<p>3. Në nenin 10, pas pikës 9, shtohet pika 9.1, si më poshtë:</p> <p>“9.1. Në rastin e pajisjeve radio të përmendura në pikën 5, të nenit 3, të këtij rregulli, udhëzimet përmbajnë informacion mbi specifikimet për aftësitë e karikimit të pajisjeve radio dhe pajisjet karikuese të përshtatshme, siç përcaktohet në pjesën e dytë të Aneksit I/1. Përveç informacionit të përfshirë në udhëzime, informacioni do të shfaqet në një etiketë, sipas modelit të përcaktuar në pjesën e katërt të aneksit I/1.</p>	F	

	<p>cilët lejojnë që pajisjet e radios të funksionojnë siç synohet. Këto udhëzime dhe informacione të sigurisë, si dhe çdo etiketim, duhet të jenë të qarta, të kuptueshme dhe të kuptueshme.</p> <p>Informacioni i mëposhtëm do të përfshihet gjithashtu në udhëzimet në rastin e pajisjeve radio që lëshojnë qëllimisht valë radio:</p> <p>(a) brezi(et) e frekuencës në të cilin funksionon pajisja radio;</p> <p>(b) fuqia maksimale e radiofrekuencës e transmetuar në brezin(et) e frekuencës në të cilën funksionon pajisja radio.</p> <p>Në rastin e pajisjeve radio të përmendura në nenin 3(4), udhëzimet do të përmbajnë informacion mbi specifikimet në lidhje me aftësitë e karikimit të pajisjeve radio dhe pajisjet karikuese të përputhshme, siç përcaktohet në pjesën II të aneksit Ia. Përveç përfshirjes në udhëzime, kur prodhuesit vënë në dispozicion të konsumatorëve dhe përdoruesve të tjerë fundorë pajisje të tilla radio, informacioni do të shfaqet gjithashtu në një etiketë, siç përcaktohet në pjesën IV të aneksit Ia. Etiketa duhet të printohet në udhëzime dhe në paketim ose të ngjitet në paketim si ngjitës. Në mungesë të paketimit, ngjitësi me etiketë duhet të vendoset në pajisjen radio. Kur pajisjet e radios vihen në dispozicion të konsumatorëve dhe përdoruesve të tjerë fundorë, etiketa duhet të shfaqet në mënyrë të dukshme dhe të lexueshme dhe, në rastin e shitjes në distancë, afër treguesit të çmimit. Kur madhësia ose natyra e pajisjes radio nuk lejon ndryshe, etiketa mund të printohet si një dokument i veçantë që shoqëron pajisjen radio.</p>			<p>Etiketa duhet të printohet në udhëzime dhe në paketim ose të ngjitet në paketim. Në mungesë të paketimit, etiketa duhet të fiksohet me ngjitës tek pajisja radio. Etiketa duhet të shfaqet në mënyrë të dukshme dhe të lexueshme dhe në rastin e shitjes në distancë, dhe te vendoset afër treguesit të çmimit. Kur madhësia ose natyra e pajisjes radio nuk e lejon ndryshe, etiketa mund të printohet si një dokument i veçantë që shoqëron pajisjen radio. Per reflektimin e ndryshimeve të miratuara ne pjesën e parë dhe të dytë të Aneksit I/1, sipas përcaktimeve në nenin 3, të këtij rregulli, ose kur diktohet nga ndryshimet e kërkesave të etiketimit, apo për shkak të progresit teknologjik, elementët grafik ose tekstual të pjesës së katert të Aneksit I/1, do të modifikohen përkatësisht duke futur, modifikuar, shtuar ose hequr çdo detaj në lidhje me informacionin, elementët grafikë ose tekstualë, siç përcaktohet në këtë nen.”</p>		
--	---	--	--	--	--	--

	<p>Udhëzimet dhe informacionet e sigurisë të përmendura në nënparagrafët e parë, të dytë dhe të tretë të këtij paragrafi do të jenë në një gjuhë që mund të kuptohet lehtësisht nga konsumatorët dhe përdoruesit e tjerë fundorë, siç përcaktohet nga Shteti Anëtar në fjalë.</p> <p>Komisioni është i autorizuar të miratojë akte të deleguara në përputhje me nenin 44 për të ndryshuar Pjesët II dhe IV të Aneksit Ia, si pasojë e ndryshimeve në Pjesën I të atij Aneksi, ose si pasojë e ndryshimeve të ardhshme në kërkesat e etiketimit, ose në dritën e progresit teknologjik, duke futur, modifikuar, shtuar ose hequr çdo detaj në lidhje me informacionin, elementët grafikë ose tekstualë, siç përcaktohet në këtë nen.</p>					
1(4)	<p>(4)Në nenin 12(4) shtohet nenpika si më poshtë:</p> <p>“Kur u vënë në dispozicion konsumatorëve dhe përdoruesve të tjerë fundorë, pajisjet radio të përmendura në nenin 3(4), importuesit duhet të sigurojnë që:</p> <p>(a) pajisjet e tilla radio shfaqin ose u vihet një etiketë në përputhje me nenin 10(8), nënparagrafi i tretë;(i pikes 8 verifiko)</p> <p>(b) ajo etiketë shfaqet në mënyrë të dukshme dhe të lexueshme dhe në rastin e shitjes në distancë, afër treguesit të çmimit.”</p>		Pika I, Neni 4	<p>Në nenin 12, pas pikes 4, shtohet pika 4.1 si më poshtë:</p> <p>“4.1 Kur pajisjet radio të përmendura në pikën 5, të nenit 3, të këtij rregulli, vihen në dispozicion të konsumatorëve dhe përdoruesve të tjerë fundorë, importuesi duhet të sigurojë që:</p> <p>a) këto pajisje radio të kenë ose të pajisen me një etiketë në përputhje me pikën 9.1, të nenit 10 të këtij rregulli;</p> <p>b) etiketa të jetë shfaqur në mënyrë të dukshme dhe të lexueshme dhe në rastin e shitjes në distancë, të jetë vendosur afër treguesit të çmimit.”</p>	F	
1(5)	<p>(5)Në nenin 13(2), shtohet nenpika si më poshtë:</p> <p>“Kur i vë në dispozicion të konsumatorëve dhe përdoruesve të tjerë fundorë pajisjet radio të përmendura në nenin 3(4), shpërndarësit duhet të sigurojnë që:</p>		Pika I, Neni 5	<p>5.Në nenin 13, pas pikës 2, shtohet paragrafi 2.1 si më poshtë:</p> <p>“2.1 Kur pajisjet radio të përmendura në pikën 5, të nenit 3, të këtij rregulli, i vihen në dispozicion konsumatorëve dhe përdoruesve të</p>	F	

	(a) pajisjet e tilla radio shfaqin ose pajisen me një etiketë, në përputhje me nenin 10(8), nënparagrafi i tretë; (b) ajo etiketë shfaqet në mënyrë të dukshme dhe të lexueshme dhe në rastin e shitjes në distancë, vihet afër treguesit të çmimit.”			tjerë fundorë, shpërndarësit duhet të sigurojnë që: a) pajisjet radio të kenë ose të pajisen me një etiketë, në përputhje me pikën 9.1, të nenit 10 tëkëtij rregulli; b) etiketa të jetë shfaqur në mënyrë të dukshme dhe të lexueshme dhe në rastin e shitjes në distancë, të jetë vendosur afër treguesit të çmimit.”		
1(6)	(6)Në nenin 17(2), pjesa hyrëse, fjalët “neni 3(1)” zëvendësohen me fjalët “neni 3(1) dhe (4)”;		Pika I, Neni 6	6.Në pikën 1, të neni 17, fjalët: “sipas përcaktimeve në nenin 3” zëvendësohet me fjalët: “sipas përcaktimeve në pikën 1 dhe 5 të nenit 3”;	F	
1(7)	(7)Neni 40, ndryshohet si me poshte: “(a) titulli i nenit ndryshohet: "Procedura në nivel kombëtar për trajtimin e pajisjeve radio që paraqesin rrezik ose nuk janë në përputhje me kërkesat thelbësore"; (b) nënparagrafi i pare i pikes 1, riformulohet si me poshte: "Kur autoritetet e mbikëqyrjes së tregut të një shteti anëtar kanë arsye të mjaftueshme për të besuar se pajisjet radio të mbuluara nga kjo direktivë paraqesin rrezik për shëndetin ose sigurinë e personave, ose për aspekte të tjera të mbrojtjes së interesit publik të mbuluara nga kjo direktivë, ose që nuk përputhen me të paktën një nga kërkesat thelbësore të zbatueshme të përcaktuara në nenin 3, ato kryejnë një vlerësim në lidhje me pajisjet radio në fjalë duke mbuluar të gjitha kërkesat përkatëse të përcaktuara në këtë direktivë. Operatorët ekonomikë përkatës do të bashkëpunojnë sipas nevojës me autoritetet e mbikëqyrjes së tregut për këtë qëllim.”		Pika I, Neni 8	8. Në nenin 35, bëhen këto ndryshime: a) titulli i nenit ndryshohet: “Procedura në nivel kombëtar për trajtimin e pajisjeve radio që paraqesin rrezik ose nuk janë në përputhje me kërkesat thelbësore”; b) në pikën 1, pas fjalëve “..për aspektet e mbrojtjes së interesit publik” shtohen fjalët: “ose që nuk përputhen me të paktën një nga kërkesat thelbësore të zbatueshme sic përcaktohet në nenin 3,”.	F	
1(8)	(8)Në nenin 43, paragrafi 1 ndryshohet si vijon:		Pika I, Neni 9	9. Në nenin 38, pika 1, ndryshohet si më poshtë:	F	

	<p>“(a) pas pikës (f) shtohen pikat e mëposhtme: (fa) piktogrami i përmendur në nenin 3a(2), ose etiketa siç referohet në nenin 10(8), nuk është hartuar saktë; (fb) etiketa e përmendur në nenin 10(8) nuk shoqëron pajisjet radio në fjalë; (fc) piktogrami ose etiketa nuk është ngjitur ose shfaqur në përputhje me nenin 3a(2) ose nenin 10(8), përkatësisht;’; (b) pika (h) zëvendësohet me sa vijon: (h) informacioni i përmendur në nenin 10(8), deklarata e konformitetit të BE-së përmendur në nenin 10(9) ose informacioni mbi kufizimet e përdorimit të përmendura në nenin 10(10) nuk shoqëron pajisjen radio; (c) pika (j) zëvendësohet me sa vijon: (j) Neni 3a(1) ose Neni 5 nuk është i përshtatshëm”</p>			<p>a) pas shkonjës f), shtohen pikat e mëposhtme: “f.1) piktogrami i përmendur në piken nenin 3a(2), ose etiketa siç referohet në pikën 9.1, të nenit 10 të këtij rregulli, nuk është hartuar saktë; f.2) etiketa e përmendur në me pikën 9.1, të nenit 10 të këtij rregulli, nuk shoqëron pajisjet radio në fjalë; f.3) piktogrami ose etiketa nuk është ngjitur ose shfaqur në përputhje me piken 3 te nenit 3/1 ose me pikën 9.1, të nenit 10 të këtij rregulli, përkatësisht;’; b) shkronjat ë) dhe g), ndryshohen si më poshtë: ë) mungesës, si pjesë shoqëruese e pajisjes radio, të informacioni sipas pikës 9.1, të nenit 10, të këtij rregulli, deklaratës EC të konformitetit ose të kufizimeve të përdorimit sipas përcaktimeve në pikën 11, të nenit 10 të këtij rregulli; g) moszbatimit të përcaktimeve të pikës 1, të nenit 3/1 ose nenit 5”.</p>		
1(9)	<p>(9)Neni 44 ndryshohet si vijon: “(a) në paragrafin 2, fjalia e mëposhtme vendoset pas fjalisë së parë: Kompetenca për të miratuar akte të deleguara të përmendura në nenin 3(4), nenin 3a(2), nënparagrafi i dytë dhe neni 10(8), nënparagrafi i pestë, do t'i jepet Komisionit për një periudhë 5-vjeçare nga 27 dhjetori 2022; (b) në paragrafin 3, fjalia e parë zëvendësohet me sa vijon: “Delegimi i pushtetit të përmendur në nenin 3(3), nënparagrafi i dytë, nenin 3(4), nenin 3a(2), nënparagrafi i dytë, nenin 4(2), nenin 5(2) dhe nenin 10(8), nënparagrafi i pestë,</p>			E pazbatueshme		


	<p>mund të revokohet në çdo kohë nga Parlamenti Evropian ose nga Këshilli.';</p> <p>(c) shtohet paragrafi i mëposhtëm: 3a. Përpara miratimit të një akti të deleguar, Komisioni do të konsultohet me ekspertë të caktuar nga çdo Shtet Anëtar në përputhje me parimet e përcaktuara në Marrëveshjen Ndërinstitucionale të datës 13 Prill 2016 mbi Përmirësimin e Ligjit.”</p> <p>(d) paragrafi 5 zëvendësohet si vijon: “5.Një akt i deleguar i miratuar në përputhje me nenin 3(3), nënparagrafi i dytë, neni 3(4), neni 3a(2), nënparagrafi i dytë, neni 4(2), neni 5(2) ose neni 10(8), nënparagrafi i pestë , do të hyjë në fuqi vetëm nëse nuk është shprehur asnjë kundërshtim nga Parlamenti Evropian ose nga Këshilli brenda një periudhe prej 2 muajsh nga njoftimi i atij akti në Parlamentin Evropian dhe Këshillin ose nëse, përpara skadimit të kësaj periudhe, Parlamenti Evropian dhe Këshilli e kanë informuar Komisionin se nuk do të kundërshtojnë. Kjo periudhë do të zgjatet me 2 muaj me iniciativën e Parlamentit Evropian ose të Këshillit.'</p>					
1(10)	<p>(10) Ne nenin 47, shtohet paragrafi si me poshte: “3.Deri më 28 dhjetor 2026, Komisioni do t'i paraqesë Parlamentit Evropian dhe Këshillit një raport mbi ndikimin e mundësisë për të blerë pajisje radio pa asnjë pajisje karikimi dhe pa kablo, veçanërisht në lidhje me komoditetin e konsumatorit, reduktimin e mbetjeve mjedisore, sjelljen, ndryshimet dhe zhvillimi i praktikave të tregut. Ky raport do të shoqërohet, nëse është e përshtatshme, nga një propozim legjislativ për të ndryshuar këtë Direktivë për të futur ndarjen e detyrueshme</p>			E pazbatueshme		

	të shitjes së pajisjeve të karikimit dhe kablllove nga shitja e pajisjeve radio.'					
1(11)	(11)Teksti i Aneksit te kesaj direktive shtohet si Aneksi Ia;		Pika IV	Pas Aneksit I, shtohet Aneksi I/1, me përmbajtjen si më poshtë:	F	
2	Neni 2 1. Shtetet Anëtare miratojnë dhe publikojnë, deri më 28 dhjetor 2023, ligjet, rregulloret dhe dispozitat administrative, të nevojshme për të qenë në përputhje me këtë direktivë. Ata do t'ia komunikojnë menjëherë Komisionit tekstin e atyre masave. Ata do t'i zbatojnë këto masa nga 28 dhjetori 2024, për kategoritë ose klasat e pajisjeve radio të përmendura në Pjesën I, pikat 1.1 deri në 1.12 të Aneksit Ia dhe nga 28 Prilli 2026 për kategoritë ose klasat e pajisjeve radio të përmendura në Pjesën I, pika 1.13 e aneksit Ia. Kur Shtetet Anëtare miratojnë këto masa, ato duhet të përmbajnë një referencë ndaj kësaj direktive ose të shoqërohen nga një referencë e tillë me rastin e publikimit të tyre zyrtar. Shtetet Anëtare do të përcaktojnë se si do të bëhet një referencë e tillë. 2. Shtetet Anëtare i komunikojnë Komisionit tekstin e masave kryesore të ligjit kombëtar që miratojnë, në fushën e mbuluar nga kjo direktivë.		Pika II Pika III.	II.Masat e parashikuara për kategoritë ose klasat e pajisjeve radio të përcaktuara në pikat 1.1 deri në 1.12, të pjesës së parë të Aneksit I/1, zbatohen duke filluar nga data 1 Janar 2025. III.Masat e parashikuara për kategoritë ose klasat e pajisjeve radio të përcaktuara në pikën 1.13, të pjesës së parë të Aneksit I/1, zbatohen duke filluar nga data 1 korrik 2026.”	P	
3	Neni 3 Kjo direktivë hyn në fuqi në ditën e njëzetë pas botimit të saj në Gazetën Zyrtare të Bashkimit Evropian.			E pazbatueshme		
4	Neni 4 Kjo direktivë u drejtohet Shteteve Anëtare. Strasburg, 23 nëntor 2022.			E pazbatueshme		
Aneksi	Aneksi Ia		Pika IV	“ANEKSI I/1	F	

	<p style="text-align: center;">SPECIFIKIMET DHE INFORMACIONET NË LIDHJE ME KARIKUESIT TË ZBATUESHME PËR DISA KATEGORI OSE KLASA TË PAJISJEVE RADIO PJESA I</p> <p>Specifikimet në lidhje me aftësitë e karikimit</p> <p>1. Kërkesat e përcaktuara në pikat 2 dhe 3 të kësaj pjese, zbatohen për kategoritë ose klasat e mëposhtme të pajisjeve radio:</p> <p>1.1. telefonat celularë;</p> <p>1.2. tabletat;</p> <p>1.3. kamerat digjitale;</p> <p>1.4. kufjet;</p> <p>1.5. kufje me mikrofon;</p> <p>1.6. konsolat e videolojërave me dorë;</p> <p>1.7. altoparlantët portativë;</p> <p>1.8. lexuesit elektronike;</p> <p>1.9. tastierat;</p> <p>1.10. mouset</p> <p>1.11. sistemet portative të navigimit;</p> <p>1.12. kufje pa tel;</p> <p>1.13. laptopët.</p> <p>2. Për aq sa janë në gjendje të ngarkohen me anë të karikuesit me tel, kategoritë ose klasat e pajisjeve radio, të përmendura në pikën 1, të kësaj pjese, do të:</p> <p>2.1) të jenë të pajisur me prizën USB Tipi-C, siç përshkruhet në standardin EN IEC 62680-1-3:2021 “Ndërfaqet universale të autobusëve serialë për të dhënat dhe energjinë – Pjesa 1-3: Komponentët e zakonshëm – specifikimet e Kabllit dhe Lidhësit, USB ModelType-C®”, dhe ajo e marrjes që priza, të mbetet e aksesueshme dhe funksionale gjatë gjithë kohës;</p> <p>2.2) të jetë në gjendje të ngarkohet me kabllo që përputhen me standardin EN IEC 62680-1-3:2021 "Ndërfaqet universale të autobusëve serialë për të dhënat dhe energjinë - Pjesa 1-3:</p>			<p style="text-align: center;">SPECIFIKIMET DHE INFORMACIONET NË LIDHJE ME KARIKUESIT TË ZBATUESHME PËR DISA KATEGORI OSE KLASA TË PAJISJEVE RADIO PJESA I</p> <p>Specifikimet në lidhje me aftësitë e karikimit</p> <p>1. Kërkesat e përcaktuara në pikat 2 dhe 3 të kësaj pjese, zbatohen për kategoritë ose klasat e mëposhtme të pajisjeve radio:</p> <p>1.1. telefonat celularë;</p> <p>1.2. tabletat;</p> <p>1.3. kamerat digjitale;</p> <p>1.4. kufjet;</p> <p>1.5. kufje me mikrofon;</p> <p>1.6. konsolat e videolojërave me dorë;</p> <p>1.7. altoparlantët portativë;</p> <p>1.8. lexuesit elektronike;</p> <p>1.9. tastierat;</p> <p>1.10. mouset</p> <p>1.11. sistemet portative të navigimit;</p> <p>1.12. kufje pa tel;</p> <p>1.13. laptopët.</p> <p>2. Për aq sa janë në gjendje të ngarkohen me anë të karikuesit me tel, kategoritë ose klasat e pajisjeve radio, të përmendura në pikën 1, të kësaj pjese, do të:</p> <p>2.1) të jenë të pajisur me prizën USB Tipi-C, siç përshkruhet në standardin SSH EN IEC 62680-1-3:2021 “Ndërfaqet universale të autobusëve serialë për të dhënat dhe energjinë – Pjesa 1-3: Komponentët e zakonshëm – specifikimet e Kabllit dhe Lidhësit, USB ModelType-C®”, dhe ajo e marrjes që priza, të mbetet e aksesueshme dhe funksionale gjatë gjithë kohës;</p> <p>2.2) të jetë në gjendje të ngarkohet me kabllo që përputhen me standardin SSH EN IEC 62680-1-3:2021 "Ndërfaqet universale të autobusëve serialë për të</p>		
--	--	--	--	--	--	--

	<p>Komponentët e zakonshëm - Specifikimi i kablllove dhe lidhësit USB TypeModel-C®".</p> <p>3. Për aq sa janë në gjendje të ngarkohen me anë të karikuesit me tel me tension më të lartë se 5V, me rrymë më të lartë se 3A ose fuqi më të larta se 15W, kategoritë ose klasat e pajisjeve radio të përmendura në pikën 1 të kësaj pjese do të:</p> <p>3.1. inkorporojnë shpërndarjen e energjisë USB, përfshijnë fuqinë e furnizuar USB, siç përshkruhet në standardin EN IEC 62680-1-2:2021 "Ndërfaqet universale të autobusëve serialë për të dhënat dhe energji fuqinë- Pjesa 1-2: Komponentët e zakonshëm - Specifikimi i shpërndarjes së energjisë fuqisë së furnizuar USB";</p> <p>3.2. sigurojnë që çdo protokoll shtesë karikimi, të mundësojë funksionalitetin e plotë të fuqisë së furnizuar shpërndarjes së energjisë USB, të përmendur në pikën 3.1, pavarësisht nga pajisja e karikimit të përdorur.</p> <p style="text-align: center;">PJESA II</p> <p style="text-align: center;">Informacion mbi specifikimet për aftësitë e karikimit dhe pajisjet e përshtatshme të karikimit</p> <p>Në rastin e pajisjeve radio që përfshihen në objektin e pikës 5, të nenit 3, informacioni i mëposhtëm do të tregohet në përputhje me kërkesat e përcaktuara në pikën 9.1 të nenit 10, dhe mund të vihet në dispozicion si shtesë përveç kësaj, me anë të Kodeve QR ose me zgjidhje të ngjashme elektronike:</p> <p>a) në rastin e të gjitha kategorive ose klasave të pajisjeve radio, që i nënshtrohen kërkesave të përcaktuara në pjesën I, një përshkrim të kërkesave për energjitë e pajisjeve të karikimit me tel, që mund të përdoren me atë pajisje radio, duke përfshirë fuqinë minimale të nevojshme për të karikuar pajisjet e radios dhe fuqinë maksimale të</p>		<p>dhënat dhe energjinë - Pjesa 1-3: Komponentët e zakonshëm - Specifikimi i kablllove dhe lidhësit USB TypeModel-C®".</p> <p>3. Për aq sa janë në gjendje të ngarkohen me anë të karikuesit me tel me tension më të lartë se 5V, me rrymë më të lartë se 3A ose fuqi më të larta se 15W, kategoritë ose klasat e pajisjeve radio të përmendura në pikën 1 të kësaj pjese do të:</p> <p>3.1. inkorporojnë shpërndarjen e energjisë USB, përfshijnë fuqinë e furnizuar USB, siç përshkruhet në standardin SSH EN IEC 62680-1-2:2021 "Ndërfaqet universale të autobusëve serialë për të dhënat dhe energji fuqinë- Pjesa 1-2: Komponentët e zakonshëm - Specifikimi i shpërndarjes së energjisë fuqisë së furnizuar USB";</p> <p>3.2. sigurojnë që çdo protokoll shtesë karikimi, të mundësojë funksionalitetin e plotë të fuqisë së furnizuar shpërndarjes së energjisë USB, të përmendur në pikën 3.1, pavarësisht nga pajisja e karikimit të përdorur.</p> <p style="text-align: center;">PJESA II</p> <p style="text-align: center;">Informacion mbi specifikimet për aftësitë e karikimit dhe pajisjet e përshtatshme të karikimit</p> <p>Në rastin e pajisjeve radio që përfshihen në objektin e pikës 5, të nenit 3, informacioni i mëposhtëm do të tregohet në përputhje me kërkesat e përcaktuara në pikën 9.1 të nenit 10, dhe mund të vihet në dispozicion si shtesë përveç kësaj, me anë të Kodeve QR ose me zgjidhje të ngjashme elektronike:</p> <p>a) në rastin e të gjitha kategorive ose klasave të pajisjeve radio, që i nënshtrohen</p>		
--	---	--	---	--	--

1.2. Nëse me pajisjen radio nuk përfshihet asnjë pajisje karikimi është e përfshirë me pajisjen radio:




2. Piktograma mund të ndryshojë në pamje (p.sh. përsa i përket ngjyrës, fortësisë ose zbrazësisë, trashësisë së vijës), me kusht që të mbetet e dukshme dhe e lexueshme. Nëse piktograma zvogëlohet ose zmadhohet, do të ruhen përmasat e përcaktuara në vizatimet në pikën 1 të kësaj pjese. Dimensioi “a” i përmendur në pikën 1 të kësaj pjese, do të jetë më i madh ose i barabartë me 7 mm, pavarësisht nga ndryshimi.

PJESA IV


Përmbajtja dhe formati i etiketës

1. Etiketa/emërtimi duhet të ketë formatin e mëposhtëm :




1. Piktograma duhet të jetë në formatet e mëposhtme:

1.1. Nëse me pajisjen radio përfshihet një pajisje karikimi, është e përfshirë me pajisjen radio:




1.3. Nëse me pajisjen radio nuk përfshihet asnjë pajisje karikimi është e përfshirë me pajisjen radio:



2. Piktograma mund të ndryshojë në pamje (p.sh. përsa i përket ngjyrës, fortësisë ose zbrazësisë, trashësisë së vijës), me kusht që të mbetet e dukshme dhe e lexueshme. Nëse piktograma zvogëlohet ose zmadhohet, do të ruhen përmasat e përcaktuara në vizatimet në pikën 1 të kësaj pjese. Dimensioi “a” i përmendur në pikën 1 të kësaj pjese, do të jetë më i madh ose i barabartë me 7 mm, pavarësisht nga ndryshimi.

PJESA IV

	<p>2. Shkronjat "XX" do të zëvendësohen nga figura që korrespondon me fuqinë minimale të kërkuar nga pajisja e radios për të karikuar, e cila përcakton fuqinë minimale që duhet të furnizojë një pajisje karikuese për të karikuar pajisjen radio. Shkronjat "YY" do të zëvendësohen nga figura që korrespondon me fuqinë maksimale të kërkuar nga pajisja radio për të arritur shpejtësinë maksimale të karikimit, e cila përcakton fuqinë që duhet të furnizojë një pajisje karikuese të paktën për të arritur atë shpejtësi maksimale të karikimit. Shkurtesa "USB PD" (Shpërndarja e energjisë/Fuqia e furnizuar USB), do të shfaqet nëse pajisja radio e mbështet atë protokoll komunikimi karikimi. "USB PD" është një protokoll që negocion zhvillon/ofron shpërndarjen më të shpejtë të rrymës nga pajisja e karikimit në pajisjen radio, pa shkurtuar jetëgjatësinë e baterisë.</p> <p>Etiketa/Emërtimi mund të ndryshojë në pamje (p.sh. për sa i përket ngjyrës, e fortësisë ose zbrazëtisë, trashësisë së vijës), me kusht që të mbetet e dukshme dhe e lexueshme. Nëse etiketa/emërtimi zvogëlohet ose zmadhohet, do të ruhen përmasat e përcaktuara në vizatimin në e pikën 1 të kësaj pjese. Dimensioni "a" i përmendur në pikën 1 të kësaj pjese do të jetë më i madh ose i barabartë me 7 mm, pavarësisht nga ndryshimet.</p>			<p>Përmbajtja dhe formati i etiketës</p> <p>1. Etiketa/emërtimi duhet të ketë formatin e mëposhtëm :</p>  <p>2. Shkronjat "XX" do të zëvendësohen nga figura që korrespondon me fuqinë minimale të kërkuar nga pajisja e radios për të karikuar, e cila përcakton fuqinë minimale që duhet të furnizojë një pajisje karikuese për të karikuar pajisjen radio. Shkronjat "YY" do të zëvendësohen nga figura që korrespondon me fuqinë maksimale të kërkuar nga pajisja radio për të arritur shpejtësinë maksimale të karikimit, e cila përcakton fuqinë që duhet të furnizojë një pajisje karikuese të paktën për të arritur atë shpejtësi maksimale të karikimit. Shkurtesa "USB PD" (Shpërndarja e energjisë/Fuqia e furnizuar USB), do të shfaqet nëse pajisja radio e mbështet atë protokoll komunikimi karikimi. "USB PD" është një protokoll që negocion zhvillon/ofron shpërndarjen më të shpejtë të rrymës nga pajisja e karikimit në pajisjen radio, pa shkurtuar jetëgjatësinë e baterisë.</p> <p>3. Etiketa/Emërtimi mund të ndryshojë në pamje (p.sh. për sa i përket ngjyrës, e fortësisë ose zbrazëtisë, trashësisë së</p>		
--	---	--	--	--	--	--

				vijës), me kusht që të mbetet e dukshme dhe e lexueshme. Nëse etiketa/emërtimi zvogëlohet ose zmadhohet, do të ruhen përmasat e përcaktuara në vizatimin në e pikën 1 të kësaj pjese. Dimensioni “a” i përmendur në pikën 1 të kësaj pjese do të jetë më i madh ose i barabartë me 7 mm, pavarësisht nga ndryshimet.		
--	--	--	--	--	--	--